

**UPS APC 1000VA BV1000I-GR**

Naziv: UPS APC 1000VA BV1000I-GR

Slika:



Šifra: #BM335851725553325792

Barkod: 731304338246

Proizvođač: APC

**Detalji**

Kategorija: UPS I ISPRAVLJAČI

Oznake:

Atributi: IZLAZNI PRIKLJUČCI: 4X ŠUKO  
KAPACITET (VA / W): 1000VA / 600W**Cena**Cena sa PDV: 19,990.00 RSD \*WEB CENA  
21,989.00 RSD \*Cena za odloženo web plaćanje**Ostalo**

Opis:

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Tip                    | UPS (Uninterruptible Power Supply) |
| Ražim rada             | Line interactive                   |
| Kapacitet (VA)         | 1000                               |
| Snaga (W)              | 600                                |
| Ulazna voltaža (opseg) | 170-280 VAC                        |
| Vreme prenosa          | 6-10ms                             |
| Izlazni napon          | 230 V                              |
| Ulazna frekvencija     | 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto detection) |
| Izlazna frekvencija    | 50 / 60 Hz +/- 1Hz                 |
| Voltaža                | 12V                                |
| Kapacitet              | 9Ah                                |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Vreme punjenja baterije (90%) | 6-8 sati   |
| Ostali priključci / Slotovi   | 4 x Schuko CEE 7 (3 battery backup + 1 surge protection)   |
| Zvučna upozorenja             | <p>LED ON - Off - On-Line: Easy UPS dovodi dovoljno struje za priključene komponente. - Konstantan ton - On-Line preopterećenje: Easy UPS ne dovodi dovoljno struje za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. - konstantno pištanje na svakih 0.5 sekundi - Povišena temperatura: UPS radi pod povećanom temperaturom i radi u AVR modu 5 minuta, ako se temperatura ne spusti Easy UPS će se ugasi. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. LED ON (gasi se posle 4 bipa) - 4 bipa se ponavljaju svakih 30 sekundi - ON-na bateriji: Easy UPS dovodi struju iz baterije. LED treperi - konstantni bipovi na svakih 0.5 sekundi - Slaba baterija: Easy UPS dovodi struju iz baterije ali je skoro prazna. - Konstantan ton - Detektovana je loša baterija: Potrebno je da se baterija napuni, ili se mora zameniti. LED Off - Kratki bipovi svake 4 sekunde - Slaba baterija, pred gašenje U trenutku isporučivanja napona sa baterije, došlo je do praznjenja baterije, Easy UPS čeka na napon iz mreže da bi se vratio u normalu. - Konstantan ton - Preopterećenje baterije: Easy UPS ne uspeva da dovede dovoljno struje iz baterije za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. Punjač je detektovao grešku: Easy UPS je detektovao unutrašnji problem i nije više u mogućnosti da isporuči napon. - Dugi bipovi svake 4 sekunde - Zaštita od pregrevanja Easy UPS je pregrejan i ugasiće se. Isključivati po jedan uređaj ili sačekati par sati da se sistem ohladi.</p> |
| Dimenzije                     | 9.25 x 16.05 x 30.5 cm   |
| Masa                          | 5.7 kg   |
|                               | {"url":"","title":"","target":""}  |