

CUDY GS1024L, 24-PORT 10/100/1000M GIGABIT 16X GBIT RJ45 RACKMOUNT SWITCH

Naziv: CUDY GS1024L, 24-PORT 10/100/1000M GIGABIT 16X GBIT RJ45 RACKMOUNT SWITCH



Šifra: #BM2726931739890938045

Barkod: 6971690793487

Proizvođač: CUDY

Detalji

Kategorija: LAN RUTERI

Oznake:

Atributi:

Cena

Cena sa PDV: 8,393.74 RSD *WEB CENA
9,233.11 RSD *Cena za odloženo web plaćanje

Ostalo

Opis:

Verzija modela: GS1024L 1.0Interfejsi Fizička dugmad:
VLAN/Default/Ektend DIP prekidačGigabitni RJ45
portovi: 24Portovi proširenog režima: #1~#22VLAN
režim Portovi: #1~#22LED: Power; Brzina/Link/ACT
svakog Ethernet portaUlaz za napajanje: AC
UlazPerformanse Brzina bakra i rastojanje Cat. 3 ili veći
kabl: 100 metara pri 10 MbpsCat. Kabl od 5 ili više: 100
metara pri 100 MbpsCat. 5e ili viši kabl: 100 metara na
GigabituC. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10
MbpsNapomena o brzini bakra i udaljenosti: Prenos od
250 metara je dostupan samo na portovima proširenog
režima.Tabela MAC adresa: 8192Maksimalni kapacitet
prebacivanja: 48 GbpsMaksimalna brzina
prosleđivanja: 35,712 MppsJumbo okvir: 15 KBBafer
paketa: 4 MbitPower Basic Power Saving: TačnoPower
Methods ACAC: 90~260V 50/60HzMaksimalna
potrošnja energije 11WPotrošnja energije u stanju
mirovanja 6,8WSwitching802.3 protokola: -802.3k
kontrola protoka-802.3i 10BASE-T-802.3u 100BASE-T-
802.3ab 1000BASE-T802.1 protokoli: 802.1p: LAN nivo
2 QoS/CoSL2 karakteristike: -IGMP Snooping-Prevenција
petlje-Loop Detection-DSCP QoS-802.1p
QoSPouzdanostMetode uzemljenja pouzdanosti: Utikač
sa tri zupca, Tačka uzemljenjaZaštita od
munje/prenapona RJ45: 4KV; AC: CM 4KV/DM 2KVESD
kontaktна zaštita: 6KVESD zaštita vazduha: 8KVRadna
temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104
F)Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158
F)Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez
kondenzacijeVlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez
kondenzacijeDimenzije: 440×180×44 mm;
17,32×7,09×1,73 inčaTežina proizvoda: EU/SAD: 1671
g (58,94 oz.); EU: 1650 g (58,2 oz.)Materijal kućišta:
MetalInstalacija: Desktop, Montaža na rack preko
nosačaSadržaj paketa GS1024LPower CordUputstvo za
instalacijuMontažni komplet